

Fișă informativă PTAB

Document generat automat din fișa dinamică publică a produsului.

Cod produs PTAB-L2-AI-MD-SI-OLTC20-TDRI-3200A-MS0

Denumire PTAB L2 - 250 kVA - OLTC20 - TDRI-3200A - MS0

VERDICT
NECONFORM / NECESITĂ REVIZIE

Specificații tehnice complete

Valorile sunt calculate pe baza regulilor administrate în catalogul PTAB și se corelează cu pagina publică a produsului selectat.

Element / parametru	Valoare selectată sau calculată	UM
1. Configurație selectată		
Cod PTAB complet	PTAB-L2-AI-MD-SI-OLTC20-TDRI-3200A-MS0	-
Clasă PTAB	L2	-
Putere nominală transformator	250	kVA
Tip acces	AI	-
Tip construcție	MD	-
Amplasare	SI	-
Verdict preliminar selector	NECONFORM / NECESITĂ REVIZIE	-
Motiv verdict preliminar	Există cel puțin o verificare NECONFORMĂ în matricea de conformitate.	-
Regim catalog trafo-clasă	CONFORM PRELIMINAR	-
Rezultat cod/catalog	CONFORM PRELIMINAR – cod recomandat/admis	-
2. Transformator MT/JT		
Cod transformator	OLTC20	-
Familie transformator	OLTC	-
Tensiune MT exploatată	20	kV
Tensiune nominală JT	0,4	kV
Curent nominal MT calculat	7,22	A
Curent nominal JT calculat	360,84	A
Impedanță scurtcircuit uk	4	%
Pierderi în gol P0	1,25	kW
Pierderi în sarcină Pk	2,25	kW
Pierderi transformator la factorul β	1,931	kW
Energie pierdută anual în transformator	16.912	kWh/an
Necesită retenție ulei	DA	DA/NU
Volum ulei transformator	280	L
Necesită control condens	NU	DA/NU
MS minim impus de transformator	MS3	-

Element / parametru	Valoare selectată sau calculată	UM
3. TDRI și aparataj JT		
Cod TDRI	TDRI-3200A	-
Curent nominal TDRI / bare / întreruptor general	3.200	A
Grad de încărcare TDRI	0,113	p.u.
Intrări de putere TDRI	11/21	-
Ieșiri / plecări JT standard	10-120	-
Icw TDRI disponibil	75	kA/1s
Ipk TDRI disponibil	165	kA
Secțiune minimă bară pe fază	2.000	mm ²
Secțiune totală bare propusă	1.000	mm ²
Spațiu minim între faze	140	mm
Distanță șine / role transformator	670	mm
Întreruptor general TDRI	ACB	-
Reglaj Ir	379	A
Reglaj Isd	2.273	A
Reglaj Ii	3.789	A
Protecție SPD	Tip 1+2 unde este cerut	-
RCD/RCM	După schemă și regim de neutru	-
4. Scurtcircuit IEC 60909		
Putere scurtcircuit la bara MT	250	MVA
I _k maxim JT calculat	9,68	kA
I _k minim JT calculat	8,36	kA
I _{pk} calculat	21,28	kA
I _{th} echivalent	8,36	kA
Verificare Icw	OK	-
Verificare Ipk	OK	-
Forță electrodinamică estimată pe metru	100	N/m
5. Cabluri, cădere tensiune și pierderi		
Lungime circuit JT utilizată în calcul (L_CABLU ajustat)	100	m
Rezistență circuit JT	0,125	Ω/km
Reactanță circuit JT	0,08	Ω/km
Factor de putere cos φ	0,92	-
Cădere de tensiune ΔU	9,15	V
Cădere de tensiune ΔU %	2,29	%
Limită cădere tensiune	5	%

Element / parametru	Valoare selectată sau calculată	UM
Verdict cădere tensiune	OK	-
Pierdere activă circuit analizat	4,88	kW
Total energie pierdută estimată	29.851	kWh/an
Ajustare automată lungime JT activă	DA	-
Lungime circuit JT propusă / referință standard	100	m
Lungime maximă admisă pentru ΔU	218,65	m
Lungime circuit JT utilizată	100	m
Ajustare aplicată	NU	-
Observație ajustare	ΔU este în limita admisă.	-
6. Ventilație și retenție		
Pierderi totale de evacuat	2,531	kW
Salt termic admis ΔT	15	K
Debit aer necesar	504	m ³ /h
Suprafață liberă grile estimată	933	cm ²
Verdict control condens	OK	-
Factor retenție ulei	1,1	-
Volum minim retenție	308	L
Volum cuvă propus	308	L
Verificare volum retenție	OK	-
7. Priză de pământ și PE		
Rezistivitate sol	100	Ω m
Rezistență priză pământ	0,3	Ω
Curent defect la pământ	100	A
Tensiune atingere calculată	30	V
Limită atingere admisă	50	V
Verdict atingere	OK	-
8. MS/SCADA		
Nivel MS/SCADA	MS0	-
RTU/PLC/Gateway	NA	-
DI minime	0	buc
DO minime	0	buc
AI minime	0	buc
Semnale suplimentare OLTC	DA	DA/NU
UPS / autonomie	NA	-
Comunicații	local	-

Element / parametru	Valoare selectată sau calculată	UM
Cybersecurity	BASIC/NA	-
Test FAT/SAT/PIF MS	LOCAL	-
9. Anvelopă și gabarite		
L transformator orientativ	1.400	mm
l transformator orientativ	950	mm
H transformator orientativ	1.450	mm
Lățime TDRI orientativă	2.200	mm
Celule MT - lățime totală	1.200	mm
Dulap MS/SCADA	400	mm
Culoar exploatare AI	1.000	mm
Lungime interioară minimă	4.900	mm
Lățime interioară minimă	2.250	mm
Înălțime interioară minimă	1.950	mm
Traseu extracție transformator fără demolare	OK	-
10. Matrice conformitate		
Conformitate codificare	OK	-
Conformitate curent TDRI	OK	-
Conformitate Icw/Ipk	OK	-
Conformitate ventilație	OK	-
Conformitate tensiune atingere	OK	-
Stadiu selectivitate	DE VERIFICAT	-
Stadiu listă I/O MS/SCADA	LOCAL / NA	-
Stadiu FAT/SAT/PIF	DE VERIFICAT	-
Declarații conformitate	DE VERIFICAT	-
11. Standarde și documente probatorii		
Ansambluri JT/TDRI	Ansambluri de aparat JT	-
Aparataj JT	ACB/MCCB/separatoare/întreruptoare-separatoare	-
Fuzibile JT	Fuzibile NH și coordonare I ² t	-
SPD	Protecție supratensiuni JT	-
Scurtcircuit	Ik max/min, Ipk, Ith	-
Transformator	Sn, Un, uk, P0, Pk, izolație, încercări	-
Transformator uscat	Clase termice/climatice/mediu/foc, descărcări parțiale	-
OLTC	Comutator de ploturi în sarcină, mecanism, încercări	-
Ecodesign transformatoare	Pierderi P0/Pk/PEI	-
Instalații electrice JT	Protecție la atingere, cabluri, PE, selectivitate	-

FIȘĂ INFORMATIVĂ

Element / parametru	Valoare selectată sau calculată	UM
Legare la pământ	Priză pământ, tensiune atingere/pas	-
SCADA / comunicații	Semnale, comenzi, interoperabilitate	-
Cybersecurity	Securitate comunicații, acces, jurnalizare	-
Normative tehnice energetice	Cerințe operator, exploatare, racordare	-